

Technische Daten

Features

- Erweitert den Empfangs- und Sendebereich für DECT-Schnurlostelefone und -Dienste
- Telefonate abhörsicher verschlüsselt mit FRITZ!Box als Basis
- Bis zu drei Gespräche gleichzeitig möglich
- Unterstützt das automatische Handover von DECT-Telefonaten, so dass jederzeit während eines Telefonats zwischen Basis und Repeater gewechselt werden kann
- Repeater-Funktion auch für HD-Telefonie, Internetradio und RSS mit FRITZ!Box als Basis
- Integrierter Temperaturfühler
- Aufzeichnen des Temperaturverlaufs der letzten 24h
- Reichweite mit weiteren FRITZ!DECT Repeatern in jede Richtung erweiterbar
- Kompatibel zu DECT-Basisstationen des GAP-Standards (Grundfunktionen) und mit aktivierter Repeater-Funktion
- Vergrößert die Reichweite für Smart Home Geräte mit DECT ULE (ab FRITZ!OS 6.50)
- Integrierte Steckdose - kein Steckplatz geht verloren
- Schnelle Inbetriebnahme: einschalten und DECT-Taste an FRITZ!Box drücken
- Informationen zum Betriebszustand des Repeaters zeigt der DECT-Monitor der FRITZ!Box an
- DECT-Schalter: Repeater an der Basis an- bzw. abmelden
- Status-Schalter: LEDs am Repeater ein- und ausschalten
- Automatische Update-Funktion für neue Leistungsmerkmale

Anschlüsse

- Anbindung ans Stromnetz mit 230 V, 50 Hz an Steckdose für Steckertyp F (Schuko, CEE 7/4)
- Funkstandard DECT
- Angeschlossene Geräte: bis 2.300 Watt/10 A

Systemvoraussetzungen

- 230-Volt-Steckdose
- FRITZ!Box mit DECT und FRITZ!OS 5.50 (oder höher) oder DECT-Basis mit Repeaterfunktion (GAP)

Lieferumfang

- FRITZ!DECT Repeater 100
- Installationsanleitung

Artikelnummer

- 20002598