

Etapas de solução de problemas

Instalação: 1. Encaixe na posição horizontal;¶¶

2. Fixação na posição horizontal ou fixação na posição vertical;¶¶

3. Encaixe na posição vertical.¶¶

1. Escolha o local desejado para a instalação do produto. Certifique-se de que há uma tomada de energia elétrica ao alcance do plugue de¶¶

alimentação do produto;¶¶

2. Faça dois furos com broca de Ø8 mm mantendo 131 mm entre os furos, insira as buchas plásticas e parafuse os dois parafusos com auxílio¶¶

de uma chave Philips mantendo-os afastados 4 mm da parede, para o encaixe dos engates rápidos;¶¶

3. Posicione o produto alinhando os engates rápidos sobre os parafusos, deslizando-o para baixo até ocorrer o completo encaixe¶¶

Operação: Conecte o plugue de alimentação na tomada de energia elétrica. O LED vermelho Carregando acenderá indicando a presença de energia elétrica¶¶

e carga da bateria;¶¶

2. O tempo de carregamento depende da tensão da rede elétrica: é necessário aguardar 48 horas quando a luminária estiver conectada a rede de¶¶

tensão 127 Vac e 24 horas quando estiver conectada a rede de tensão 220 Vac;¶¶

3. Selecione o modo de funcionamento através da chave seletora:¶¶

» MÁX.: a luminária permanece desligada e é iluminada quando ocorrer falta de energia elétrica em fluxo máximo de luminosidade.¶¶

» MÍN.: a luminária permanece desligada e é iluminada quando ocorrer falta de energia elétrica em fluxo mínimo de luminosidade.¶¶

» Desligar: nesta posição a luminária não será iluminada.¶¶

Obs.: a luminária deverá permanecer conectada a rede elétrica para que a bateria seja carregada constantemente.¶¶

4. Na falta de energia elétrica, a luminária se acenderá automaticamente;¶¶

5. Para efetuar um teste de funcionamento pressione o botão Teste. O LED vermelho Carregando se apagará e a luminária ficará acesa¶¶

quando estiver em modo MÍN. ou MÁX. com o fluxo luminoso referente ao modo escolhido;¶¶

6. Para efetuar um teste de autonomia, aguarde a carga completa da bateria e então remova o plugue da tomada de energia elétrica.¶¶

Após o teste reconecte o plugue de alimentação.