

1 – Modo normal:

Para adicionar a Smart Lâmpada ao aplicativo, desligue o interruptor e instale a Smart Lâmpada no bocal.

Ligue o interruptor e você verá a Smart Lâmpada piscando, um padrão de duas vezes por segundo. Caso isto não aconteça, você precisa restaurar as configurações de fábrica. Para isso desligue e ligue a lâmpada 3 vezes consecutivas.

Agora, na tela inicial do app, toque no símbolo de "+" localizado na parte superior direita da tela.

Ah! Para continuar nesse processo, o bluetooth, o Wi-Fi e o GPS do seu celular precisam estar ativados.

Acesse a categoria Iluminação, escolha o modelo da sua lâmpada, informe o nome e senha da rede onde o dispositivo será adicionado, ou a confirme e toque em Conectar.

Na tela seguinte vai tocando em Próximo até chegar na tela de pareamento, agora é só aguardar que o App vai localizar conectar ao seu dispositivo.

2 – Modo AP:

Primeiramente desabilite o bluetooth de seu smartphone, em seguida na tela inicial do aplicativo, toque no símbolo de "+" localizado na parte superior direita da tela e acesse Iluminação > Smart Lâmpada Wi-Fi.

Agora, desligue e ligue a lâmpada 3 vezes consecutivas pelo interruptor.

Quando fizer esse reset a primeira vez a lâmpada começará a piscar rapidamente (2 vezes por segundo).

Com a lâmpada ainda piscando, desligue e ligue a lâmpada 3 vezes consecutivas, ela começará a piscar lentamente.

No app, informe o nome e senha da sua rede Wi-Fi e toque em Entrar com Modo AP.

Em seguida, toque em Acessar conexões Wi-Fi e conecte o seu celular na rede Wi-Fi criada pelo dispositivo que começa com o nome SmartLife, Tuya ou Positivo. Essa rede não precisa de senha! Pronto! É só voltar para o app e aguardar que a Lâmpada será adicionada ao aplicativo.