

Produktdateninformationen	
Die Art der Daten, die vom verbundenen Produkt generiert werden.	1. Statusdaten: Umfassen Konfigurationseinstellungen, Firmware-Version und Netzwerkstatus (z. B. Bluetooth-Mesh-Netzwerkadresse und Bluetooth-Signalstärke). 2. Steuerbefehlsdaten (Bluetooth): Enthalten digitale Codes zur Übertragung von Signalen zur Steuerung externer Geräte. 3. Das Produkt funktioniert ohne Kontosystem, ist nicht mit einer Benutzeridentität verknüpft und generiert keine personenbezogenen Daten.
Das geschätzte Datenvolumen, das das vernetzte Produkt generieren kann	1. Das vom Produkt generierte Datenvolumen ist minimal, da bei jedem Vorgang (z. B. Anpassen der Helligkeit) lediglich der aktuelle Status oder die Konfigurationsinformationen aktualisiert werden. Jedes Betriebsereignis ist weniger als 1046 Byte groß. 2. Im Standby- oder ausgeschalteten Zustand des Produkts werden keine Daten generiert.
Datenformat	Daten werden im Binärformat gespeichert und übertragen.
Kann das angeschlossene Produkt kontinuierlich und in Echtzeit Daten generieren?	Das Produkt generiert keine kontinuierlichen Daten, wenn es innerhalb des lokalen Bluetooth-Netzwerks betrieben wird, aber Benutzeraktionen aktualisieren die aktuelle Konfiguration oder den Status des Produkts in Echtzeit.
Wo werden die Daten gespeichert?	Die Datenspeicherung ist ausschließlich auf lokale Geräte beschränkt: 1. Produktstatusdaten und Konfigurationsinformationen: Speicherung im Bluetooth-Chip-Speicher des Geräts. 2. Produktkonfigurationsinformationen: Speicherung in der lokalen Datenbank der mobilen Anwendung des Benutzers.
Die Dauer der Datenspeicherung	Die in der mobilen Anwendung gespeicherten Produktkonfigurationsdaten werden dauerhaft gespeichert, bis der Benutzer eine der folgenden Aktionen durchführt: 1. Ausführen der Funktion „One-Tap Reset“ über die Anwendung, wodurch alle lokalen

	Daten gelöscht werden. 2. Aktualisieren der Konfiguration über die entsprechende Einstellungsseite innerhalb der Anwendung. Die auf dem Gerät gespeicherten Konfigurationsdaten und Statusdaten werden dauerhaft gespeichert, bis der Benutzer eine der folgenden Aktionen durchführt: 1. Manuelles Aktualisieren dieser Werte. 2. Erstellt die Bluetooth-Netzwerkverbindung mit dem Gerät neu, wodurch alle bisherigen Daten gelöscht werden.
Wie kann der Benutzer auf die Daten zugreifen?	Benutzer können über die mobile Anwendung auf die Details der Gerätekonfiguration zugreifen: Beispielverfahren: 1. Starten Sie die Anwendung. 2. Wählen Sie das Gerät aus. 3. Zeigen Sie die aktuellen Konfigurationsinformationen in Echtzeit an (z. B. geplante Aufgaben).
Wie kann der Benutzer die Daten abrufen?	Das Produkt und die mobile Anwendung zeichnen keine Betriebshistorie auf, sondern speichern nur den aktuellen Status oder Konfigurationsinformationen. Benutzer können relevante Gerätestatus- und Konfigurationsdetails innerhalb der Anwendung anzeigen. Beispielschritte: 1. Rufen Sie den Startbildschirm der Anwendung auf. 2. Wählen Sie das Gerät aus. 3. Zeigen Sie die aktuell angezeigten Konfigurationsinformationen in Echtzeit an (z. B. Helligkeit bei 50 %).
Wie kann der Nutzer die Daten löschen?	Löschen lokal gespeicherter Daten über die mobile App Schritte: „App-Startseite“ → „Mehr“ → „Mit einem Fingertipp zurücksetzen“ → „Bestätigen“ antippen → Die Daten werden sofort gelöscht.
Nutzungsbedingungen	Die Nutzungsbedingungen sind über die Seite „Mehr“ in der mobilen Anwendung zugänglich

	(Pfad: App-Startseite → „Mehr “ → „Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung “). Zum Anzeigen bitte anklicken. Link zu den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung: https://www.gdszbrgd.com/news/html/?435.html
--	---