

Dimmleistung: Ist die Lampe mit diesem Dimmer dimmbar?																								
Y2020 10NC	Beschreib	Birnenform	Ersetzte Wattzahl	Wattzahl der Lampe	Kappte	erte Farb	Schneider (Merten)			neider (EI)		Busch-Jaeger					RELCO	Legrand	Jung	Varilight	Insta (Berker)		MK	
							SBD420RCRL (MEG5138- 0000)	SBD315 RC (MEG5 136- 0000)	SBD200 LED (CCTEL 10501) (S5205 12: 4- 400VA)	2250U	6513 U-102	6523U	2200 U-503	2247 U-500	RM054 5	67084	225TDE	HQ3W	2867 10	2830 10	K1535	K1501 WHILV		
B071DPB 10N/ B071RM B3IV	W B35 E14	B35	40	5	E14	2700	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
B06Y39N KXV/ B06Y38FZ ZK	W B35 E14	B35	40	6	E14	2700	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
B0722JN 2M2/ B071NGH HG	W A60 E27	A60	60	9	E27	2700	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
B0722JN 2LC/ B072DW PD1V	W A60 B22	A60	60	9	B22	2700	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
B06Y3FF H9L/ B06Y31LR 11	A60 E27 V	A60	75	10.5	E27	2700	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
B072DW P8R8/ B072Q8 YLQ	A60 B22 V	A60	75	10.5	B22	2700	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
B06Y3I35 CR/ B06Y3KG 1VM/ B07QWS HH1N	A67 E27 V	A67	100	14	E27	2700	Ja, 2 bis 5 Lampen	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
B06Y36Q NR7/ B06Y2QH DQB	WW DIM	A67	100	14	B22	2700	Ja, 2 bis 5 Lampen	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
B072Q8 PHV/ B071V75 5H/ B0716CJS RZ/ B07QWS GTZQ	W GU10 8	GU10	50	5.5	GU10	2700	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Hinweise:

- Lampen können mit dem Dimmer nicht richtig funktionieren
- Nur eine bestimmte Lampenmenge kann mit dem Dimmer funktionieren
- Nur eine begrenzte Lampenmenge kann mit dem Dimmer funktionieren
- Lampen können mit dem Dimmer richtig funktionieren